

交流・直流検出器



SA-H-63
(120×110×112mm/0.7kg)

■仕様一覧

品名	形名	整定方式					入力定格	整定範囲例 (VR可変)	周波数	動作時間 (VR可変)	制御電源	動作 表示器	備 考
		H	L	HL	HH	LL							
交流 電流	SA-□-63	○	○	○	○	○	5A (消費VA) 1VA	0.5~5A 2.5~5A 0.25~2.5A 1.5~4A	50/60Hz	—	AC110/220V (50/60Hz) 2.5VA以下 DC24V(3W) DC48V(5W) DC110V(10W) ※2	指定	※2 制御電源DC110Vの 場合は倍率器が外付 となります。
	SA-□-63D (定限時付)	○	○	○	○	○				0.5~ 5秒 0.5~10秒 0.5~50秒		有	
	SA-H-63I (反限時付)	○						2~5A		1~ 5秒 5~10秒 10~50秒		有	
交流 電圧	SV-□-63	○	○	○	○	○	150V または 300V (消費VA) 1VA	※1	50/60Hz	—		指定	
	SV-□-63D (定限時付)	○	○	○	○	○				0.5~ 5秒 0.5~10秒 0.5~50秒		有	
周波数	SF-□-63	○	○	○	○	○	110V または 220V (消費VA) 1VA	46~50Hz 50~54Hz 42~50Hz 50~58Hz 56~60Hz 60~64Hz 52~60Hz 60~68Hz	50Hz または 60Hz	—		指定	
	SF-□-63D (定限時付)	○	○	○	○	○				0.5~ 5秒 0.5~10秒 0.5~50秒		有	

●電流検出器および電圧検出器は動作時間40ms以下もご指定により製作いたします。

●電圧検出器は三相検出タイプも製作しております。

※1.整定範囲例

150V	100~140V 80~120V 60~100V	300V	200~280V 160~240V 120~200V
	120~140V 110~130V 100~120V 90~110V 80~100V		240~280V 220~260V 200~240V 180~220V 160~200V

品 名	形 名	整定方式		入 力 定 格				整定範囲例 (VR可変)	動作時間 (VR可変)	制御電源	動作 表示器	備 考
		H	L	電力	電圧	電流	周波数					
三相電力	SW-□-63-33	○	○	1kW または 2kW	110V または 220V (消費VA 1VA)	5A (消費VA 1VA)	50/60Hz	10～100% 50～ 90% 5～ 50% 2～ 20%	—	AC110V(2.5VA) (50/60Hz) AC220V(2.5VA) (50/60Hz) DC24V(3W) DC48V(5W) DC110V(10W) ※	指定	※ 制御電源 DC110Vの 場合は倍率 器が外付と なります。
三相逆電力	SRW-H-63-33	○									有	
三相電力	SW-□-63D-33 (定限時付)	○	○								有	
三相逆電力	SRW-H-63D-33 (定限時付)	○						1～ 20%	0.5～10秒 0.5～20秒		有	
	SRW-H-63I-33 (反限時付)	○										

●三相平衡形1電力計法

品名	形名	整定方式					整定範囲例 (VR可変)	連続耐過入力	入力抵抗	動作時間 (VR可変)	制御電源	動作 表示器
		H	L	HL	HH	LL						
直流 電圧 または 直流 電流	SD-□-63	○	○	○	○	○	DC4~20mA 0.2~1A 1~5A DC5~10mV 10~60mV 20~100mV DC0.2~1V 1~5V 5~15V 10~30V 30~70V 50~150V	±10V 〃 〃 〃 〃 ±250V 〃 〃 〃 〃 〃 〃	10Ω 60mV 〃 100kΩ 〃 〃 〃 500kΩ 〃 〃 〃 〃 〃	—	AC110/220V (50/60Hz) 2.5VA (50/60Hz) DC12V(3W) DC24V(3W) DC48V(3W) DC110V(5W)	指定
	SD-□-63D (定限時付)	○	○	○	○	○				0.5~ 5秒 0.5~10秒 0.5~50秒		有

●各製品ともご指定により端子カバー付も製作いたします。

● 〃 整定範囲、動作時間はご指定により変更可能です。